

C10-MB30W1C-8K-S2W25

SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 8K

取扱説明書

1.はじめに

お買い上げありがとうございます。ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。

もくじ

1.はじめに 2

2.注意事項 3-4

3.付属品 5

4.仕様 5

5.対応急速充電規格 5

6.各部名称 6

7.使用方法 7-20

7-1.ワイレス充電 7-9

7-2.有線充電 10-11

7-3.本製品への充電 12-13

7-4.スマートフォンへの充電設定 14

7-5.出力モード切替 15-20

8.製品保証 21-22

2.注意事項

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

注意 意傷を負う可能性や、物的損害に結びつく恐れがある内容です。

警告

本製品から異常な音、異臭、異変、異常な発熱が確認された場合や、異物の侵入が確認された場合、製品内部が破損された場合は直ちに使用を中止してください。

分解及び改造は絶対に行わないでください。火災、感電、怪我の原因となります。

直射日光の当たる場所、暖房器具の近くや車中など、高温になる場所での使用、放置、保管は避けてください。また火の中へ投入しないでください。燃焼、発火、破損の原因となります。

本製品を濡したり重いものをせたり、衝撃を与えないでください。発火、感電、破裂、故障、怪我の原因となります。

本製品をUSB充電器で充電する際は、USB充電器の電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。差し込みが不十分な場合、接触不良などによって火災、感電、故障の原因となります。

本製品は磁石、電磁波を生じる無線送信機を内蔵しています。ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、ご使用前に医師とご相談ください。

お子様だけで使用したり、幼児の手の届くところに放置したりしないでください。

注意

● 本来の用途以外に使用しないでください。

● 本製品を使用し、接続された機器の損傷・損壊・故障およびデータの消失に責任を負いません。一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

● 本製品は磁石を内蔵しています。クレジットカードなどを本製品に近づけないようにしてください。磁気やRFIDチップを破損させる場合があります。

● デバイスの予備せめアップデータの内容により、各種ワイレス充電が使用できなくなる場合があります。

● ワイヤレス充電時は本製品およびスマートフォンが熱くなります。異常に熱いと感じた際は、直ちに本製品とスマートフォンを取り外し使用を中止してください。

● 製品本体から濡れ出した液体が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。目に入ったときは必ず、水道水などのきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

● 本製品は防水仕様ではありません。本製品を水につけたり濡らしたりしないようにください。また濡れた手でコネクタやケーブルに触れないでください。感電や故障の原因となります。

● 本製品を廃棄する場合は、各自自治体の指示に従って廃棄してください。

● 製品仕様は改良のため予告なく変更場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● 各デバイスの充電時間はメーカー公称値と異なる場合があります。

● 記載の社名、製品名などは各社の商標、商標登録です。

● 本製品を廃棄する場合は、C10のバッテリー回収サービスのご利用をお勧めします。
(<https://connectinternationalone.co.jp/ciopcollect/>)

3.付属品

■本製品 ■取扱説明書 ■USB-C to USB-Cケーブル

4.仕様

SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 8K
型番 C10-MB30W1C-8K-S2W25
型番 C10-MB30W1C-8K-S2W25
バッテリー容量 4000mAh / 7.52V / 30.08Wh
バッテリーセル 4000mAh x 2pcs (Total 8000mAh)
定格容量 4800mAh (5V=3A)
USB-C入力 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)
USB-C出力 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 30W) / PPS 5-11V=3A (Max 33W)
サイズ: 約102 × 70 × 12mm
重量: 約170g
バッテリー寿命: 約300回
※300回の充放電後、バッテリーの残存容量は公称容量の80%以上を維持します。
充電時間: 約120分 ※使用環境により異なる場合があります。

5.対応急速充電規格

Qi2.2(25W) / USB Power Delivery 3.0

6.各部名称

①ワイレス充電ポイント ②USB-C入出力ポート
③LEDインジケータ ④ボタン

●バッテリー残量を「LEDインジケータ」で確認する
残量を表示する・ボタンを2回押す

バッテリー残量LED表示(白LED)				
0%~24% ●●●●●	25%~49% ●●●●●	50%~74% ●●●●●	75%~99% ●●●●●	100% ●●●●●
点灯	点灯	点灯	点灯	点灯

●ワイレス充電中の状態を「LEDインジケータ」で確認する
点灯(ハイパフォーマンスモード 25W)出力点滅(約3秒間) / セーフティモード 7.5W出力点滅(約1秒間) / 低電流モード
●充電器は別売りです。別途ご購入ください。
●最大20Wの急速充電をおこなうためには、20W出力に対応した電源アダプターが必要となります。

7.使用方法

1.ワイレス充電

1-1.Qi2対応スマートフォンへの充電

本製品

ワイレス充電ポイント

上図のように本製品をスマートフォンのワイレス充電ポイントに近づけると、ワイレス充電が開始されます。
※充電が開始されない場合は、ボタンを1回押してください。

●本製品とスマートフォンの磁気力をよって発熱状態を確認し、スマートフォンから本製品が熱くないことを確認してから充電してください。
●保護ケースやカバーの材質によっては磁気力による発熱が不安定な場合があります。Apple純正のMagSafe対応ケースをご使用ください。
●ワイレス充電中は本製品とスマートフォンが発熱します。

1-2.小型デバイスなどへのワイレス充電

ワイレス充電ポイント

本製品のワイレス充電ポイントと、小型デバイスのワイレス充電ポイントを合わせることで、小型デバイスへの充電が始まります。

●小型デバイスのワイレス充電ポイントは、機種によって異なります。
●充電時は小型デバイスの性能やバッテリー容量、充電開始時のバッテリー残量によって異なります。
●すべての小型デバイスに対して、動作を保証するものではありません。

1-3.同時充電について

有線充電 オン

ワイレス充電 オフ

有線充電 オン

ワイレス充電 オフ

本製品は同時充電に非対応です。上図のように2台のデバイスを同時に接続したり、ワイレス充電と有線充電を同時に開始すると、ワイレス充電がオフになり、有線充電が優先されます。

2.有線充電

2-1.スマートフォンへの充電

上図のように本製品とスマートフォンを付属のUSB-Cケーブルに接続すると、スマートフォンへの充電が始まります。
※スマートフォンへの充電が始まらない場合は、ボタンを1回押してください。

2-2.小型デバイスへの充電(低電流モード)

ワイレスイヤホンなどの小型デバイスを充電する際は、ボタンを3秒長押しして「出力モード切替」を行えるようにした後、「低電流モード」への切替操作が必要です。

※低電流モードへの出力モード切替の方法は18-20ページをご確認ください。
※充電開始から約2分間経過する
- USB-Cケーブルを抜く
- ボタンを2回押す
と充電が停止します。
※小型デバイスのバッテリー残量によっては、満充電になる前に約2時間を経過して、充電が停止する場合があります。

3.本製品への充電

3-1.本製品への充電について

付属のUSB-Cケーブルで本製品とUSB充電器を接続すると、本製品への充電が始まります。
充電中は下図のように、白LEDが点灯したり点滅したりします。

充電中のバッテリー残量LED表示(白LED)				
0%~24% ●●●●●	25%~49% ●●●●●	50%~74% ●●●●●	75%~99% ●●●●●	100% ●●●●●
点灯	点灯	点灯	点灯	点灯

●充電器は別売りです。別途ご購入ください。
●最大20Wの急速充電をおこなうためには、20W出力に対応した電源アダプターが必要となります。

3-2.パルスルー充電について

本製品の充電中にスマートフォンをワイレスポイントに重ねると、スマートフォンへの充電も開始されます(パルスルー充電)。
※通常のワイレス充電よりも充電時間が長くなる場合があります。

本製品は完全パルスルー充電に対応したモバイルバッテリーです。スマートフォンとモバイルバッテリーを別回路で充電することで、本製品の充放電回数を減らし、バッテリーセルへの負荷を軽減します。

4.スマートフォンの充電設定

本製品のバッテリー残量が残っているにも関わらず、スマートフォンなどのデバイスを満充電できない場合は、スマートフォンの充電設定をご確認ください。

iPhoneやAndroidスマートフォンは、バッテリーの劣化を軽減するために約80%付近で充電が停止するバッテリー保護の設定(機種によって名称が異なります)があります。バッテリー保護の設定を解除する手順は以下のとおりです。

【iPhone「バッテリー充電の最適化」の解除方法】
iPhoneの「設定」アプリをタップ「バッテリー」をタップ「充電」をタップ「バッテリー充電の最適化」のチェックを外します。

【Androidスマートフォン「バッテリー保護」の設定解除方法】
「設定」アプリをタップ「バッテリー」をタップ「バッテリーの最適化」のチェックを外します。
※機種によって名称や操作方法が異なります。詳しくはスマートフォンのメーカーホームページをご確認ください。

5.出力モード切替

5-1.出力モード切替について

充電するデバイスやシーンに合わせてモード切替を行うことで、本製品はデバイスに合わせた最適な出力で充電を行います。

例:
・ワイレス(無線)で素早く充電したい時
→ハイパフォーマンスモード
・ワイレスイヤホンなど小型デバイスを充電したい時
→低電流モード

各モードの特徴につきましては、16-17ページ「各モードについて」をご確認ください。

5-2.各モードについて

本製品で設定できるモードは3つです。それぞれのモードについて、「使用シーンの例」と「特徴」を順に紹介します。

【セーフティモード】

- ・使用シーンの例
スマートフォンをワイレス充電する際の発熱が気になる時。
- ・特徴
最大7.5Wのワイレス出力でデバイスを充電します。

※スマートフォンのバッテリー残量によって出力は変動します。

【ハイパフォーマンスモード】

- ・使用シーンの例
スマートフォンをワイレス充電する際の充電がわずかで、すぐにワイレスで充電したい時。
- ・特徴
最大25Wのワイレス出力でデバイスを充電します。

※スマートフォンのバッテリー残量や発熱状況によって出力は変動します。

5-3.出力モード切替の操作について

初期設定出力モード切替の操作は以下の手順で行います。
モード切替一覧につきましては、19-20ページをご確認ください。
※初期設定は「ハイパフォーマンスモード(25W)」です。

1.バッテリー残量を表示する。
ボタンを1回押して残量表示LEDを点灯させます。

2.モード切替操作を行えるようにする。
LED表示がすべて点滅するまで、ボタンを3秒長押しします。

3.使用したいモードに切り替えて決定する。
モード切替操作中は、ボタンを1回押すたびにモードが切り替わります。設定したいモードでボタンを2秒長押しすると、モード切替の設定が確定します。

4.デバイスを接続する。
モード切替を完了後、ワイレス(無線)または有線にてデバイスを接続して充電を始めてください。
※充電が開始されない場合は、ボタンを1回押してください。

8.製品保証

この度は株式会社C10の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの不具合がある場合、初期不良品として交換対応を実施させていただきます。

有線接続で小型デバイスを充電します。
※低電流モードを設定せずに充電を開始すると、数分後に小型デバイスへの出力が停止する場合があります。

納品書裏面保証書もしくは、販売店レシートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。
返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。
1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。
2. 使用者による任意での内部改造による故障。
3. 火災・水害などによる故障。

保証書 [C10-MB30W1C-8K-S2W25]
販売店名
保証期間: 1年
お買い上げ年月日: 年 月 日

■製品お問い合わせ窓口
<https://connectinternationalone.co.jp/contact/customer/>

QRお問い合わせフォームまたは下記メールアドレスよりお問い合わせください。
メールアドレス: customer@connectinternationalone.co.jp

保証書 [C10-MB30W1C-8K-S2W25]
販売店名
保証期間: 1年
お買い上げ年月日: 年 月 日

C10 公式 LINE アカウント

フォローしてね!

メリット01 LINEでカスタマーサポート
故障時や使い方が分からない場合など、チャットからスムーズにLINEで簡単にお問い合わせOK! 是非お気軽にご利用ください。

メリット02 LINE限定クーポン
Amazonや楽天市場などでご利用いただけるお得なクーポンをLINEでいち早く公開! SALEや新商品の情報も盛りだくさんです!

お得なクーポン & セール情報

QRコードでLINEの友達を追加
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

C10 公式 YouTube アカウント

チャンネル登録してね!

メリット01 市場未公開情報ゲット!
市場未公開の商品情報や販路拡大などもいち早く公開! 市場未公開の商品情報をC10社員が詳しく解説します!

メリット02 欲しい商品が見つかる!
新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なんだろう... C10の製品の特長を分かりやすく解説!あなたに合ったベストな製品が見つかる!

QRコードでYouTubeのチャンネル登録
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

