

size 60×60

01_25.05.21
CIO-G45W2C-N2

GaN 45W 2ポート巻き取り式充電器

NovaPort DUO II

45W2C Built in CORD REEL

取扱説明書

1.はじめに

お買い上げありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

もくじ

1.はじめに

2.注意事項

3.付属品

4.仕様

5.対応急速充電規格

6.各部名称

7.NovaIntelligence(電力自動振り分け機能)について

8.NovaIntelligence 機能概要

9.NovaSafety2.0 機能概要

10.製品保証

2

2.注意事項

警告

死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

注意

重傷を負う可能性及び、物的損害に結びつく恐れがある内容です。

警告

本製品が異常な発熱、異臭、異物が入った場合はすぐに使用を中止して家庭用コンセントから直ちに抜いてください。

注意

分解及び改造は絶対に行わないでください。火災・感電・怪我の原因となります。

注意

お子様だけでご使用、幼児の手の届くところで使用しないでください。

注意

本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また濡れた手で電源プラグに触れないでください。発熱・発火・火災・感電・破損などの原因となります。

注意

高温となる場所での使用、放置、保管は避けてください。また火の中へ投入しないでください。

注意

本製品を落としたり、重いものを上にのせたり、衝撃をあてないでください。感電・故障・怪我の原因となります。

注意

電源プラグは、家庭用コンセントに奥までしっかりと差し込みご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良などによって火災や感電の原因となります。

注意

タコ足配線での使用はおやめください。火災の原因となります。

注意

各コードが損傷したまま使用しないでください。ショート、火災の原因となります。

注意

内蔵ケーブルが首などに巻き付かないようにご注意ください。

3

注意

● 本来の用途以外に使用しないでください。
● 本製品を引火性のある油、化学薬品、可燃性のものの近くで使用しないでください。
● 本製品は防水構造ではありません、水などの液体がからまない場所での使用・保存をしてください。
● 本製品を使用するときは、USBコネクタの形状を確認し正しい向き、方向で挿入してください。無理な挿入は故障・怪我の原因となります。
● 本製品にデバイス機器を接続する場合は、必ずデバイス機器の注意事項・マニュアルに従って正しくご使用ください。
● 高出力での充電中は本製品が熱くなる場合がございますが、デバイス機器側の充電が満充電に近づくと、通常の温度に戻ります。
● Power Delivery (PD)充電・Quick Charge (QC)を行う際は、PD・QC対応デバイス機器に対し、PD・QC対応ケーブルをご使用いただく必要があります。
● 本製品を長時間使用しないときは、本製品を家庭用コンセントから抜いてください。
● 本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障およびデータの消失に関して弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
● 本製品は屋内用です、屋外では使用しないでください。
● 内蔵ケーブルは破損防止のため強く引き出す、負担をかけずゆっくりと引き出してください。
● 内蔵ケーブルを収納するときは伸びた状態で手を離すと危険です。
● 長時間使用された場合、内蔵ケーブルが熱を帯びている場合がございます。その場合ケーブルを直接触らずコネクタ部分を持ってご使用ください。

4

3.付属品

■ 本製品 ■ 取扱説明書

4.仕様

NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL
型番:CIO-G45W2C-CR-N2
入力:100-240VAC 50-60Hz 1.2A Max
出力:(USB-C/コードリール)5V≒3A/9V≒3A/12V≒3A/15V≒3A/
20V≒2.25A(45W Max) PPS:5-11V 4.05A
(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W
サイズ:約52×56×31mm コードリールケーブル長:約65cm 重量:約145g

5.対応急速充電規格

PD3.0 / QC4.0+ / PPS

5

6.各部名称

① USB-Cポート

② USB-C内蔵ケーブル

③ シャッター

④ USB-C内蔵ケーブル取り出しボタン

⑤ スイングコンセントプラグ

※内蔵ケーブルを収納するときは、伸びた状態で手を離すと危険です。

※内蔵ケーブルを収納するときは、最後にコネクタ部分を奥に押し収納させてください。

※長時間ご使用された場合、内蔵ケーブルが熱を帯びている場合がございます。ケーブルを直接触らずコネクタ部分を持ってご使用ください。

6

7.NovaIntelligence(電力自動振り分け機能)について

2台同時充電時はデバイスの組み合わせにより
30W+15W / 20W+20W など、デバイス側の電圧をもとに
合計最大45W内で自動的に最適な電力に振り分けます。

NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REELの接続例

(例1)
・スマートフォン 20W
・スマートフォン 20W

(例2)
・タブレット 30W
・スマートフォン 15W

7

8.NovaIntelligence 機能概要

革新的なデバイス識別技術
従来の多ポート充電器では、各ポートに固定された出力が一般的でした。これにより、デバイスを間違えたポートに接続すると、低速充電やPCの充電不可などの問題が発生していました。しかし、CIOの「NovaIntelligence」技術は、これらの問題を解決しました。
効率的な充電体験
この技術は、接続されたデバイスの種類を瞬時に判別し、最適な電力を供給します。そのため、ユーザーはポートを選ぶ必要がなく、デバイスに適した電力振り分けが自動で行われます。結果として、同時充電時でも最適な電力配分を提供し、ストレスフリーな充電体験を実現します。
製品仕様のご確認
手動での電力振り分けの調整はできません。デバイスの相性により、最大電力での充電が不可能な場合があります。PCのPD充電には、各メーカーによる異なる仕様が必要です。詳細はPCのメーカーにお問い合わせください。複数ポートを同時に使用する際、PCの充電が不安定になることがあります。その場合、単一ポートでの充電をお試しください。
※手動での電力振り分けはできません。
※デバイスの相性によっては最大電力にならない場合があります。
※PCへのPD充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時に、PCの充電が不安定な場合は、単一ポートにて充電を行ってください。
※複数デバイスでの充電時、電力自動振り分け機能により接続しているデバイスに合った電圧値を決定するための動作としてデバイス側で一定時間充電のON/OFFが数回繰り返されることがございますが、正常な動作となりますのでご安心ください。
瞬断抑制機能に関して：
バッテリーを搭載しないモバイルモニターなど一部の製品については、給電対象製品の仕様上、瞬断が発生する場合があります。

8

9.NovaSafety2.0 機能概要

Nova Safety2.0は、NovaPort TRIO IIに搭載された進化した安全保護機能です。この機能の目的と特徴は以下の通りです。
温度監視
Nova Safety2.0は、製品の温度を常に監視します。これにより、充電器の温度が安全な範囲内に保たれるようにします。
自動温度調整
この機能は、充電器が過熱しないように、自動的に温度を調整します。これにより、充電器が安全に動作し続けることが可能となります。
製品の保護
この安全機能によって、充電器自体の長期間にわたる安全な使用が可能になります。温度が適切に管理されることで、製品の耐久性と信頼性が高まります。
Nova Safety2.0は、充電中の安全性を高めるために設計されており、ユーザー様に安全で信頼できる充電体験を提供するために重要な役割を果たしています。

9

10.製品保証

この度は株式会社CIOの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの不具合がある場合、レビューの前にご連絡ください。初期不良品として交換対応を実施させていただきます。正しくご使用いただいた状態で保証期間内に発生した故障の場合も交換対応を実施させていただきます。
納品書兼保証書もしくは、販売店レシートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。
※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。
返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。
以下の場合保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。
1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。
2. 使用者による任意での内部改造による故障。
3. 火災・水害などによる故障。

10

製品お問い合わせ窓口

https://connectinternationalone.co.jp/contact/customer/

QRお問い合わせフォーム または
下記メールアドレスよりお問い合わせください。

メールアドレス customer@connectinternationalone.co.jp

保証書【CIO-G45W2C-CR-N2】
販売店名

保証期間：1年
お買い上げ年月日： 年 月 日

11

CIO 公式 LINE アカウント

フォローしてね！

メリット01 LINEでカスタマーサポート
故障時や使い方が分からない場合など、チャットだからスムーズ！LINEで簡単にお問合せOK！是非お気軽にご利用ください。

メリット02 LINE限定クーポン
Amazonや楽天市場等でご利用いただける超お得なクーポンをLINEでいち早く公開！ SALEや新商品の情報も盛りだくさんです！

COUPON & SALE

お得なクーポン セール情報

QRコードでLINEの友達を追加
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

12

CIO 公式 YouTube アカウント

チャンネル登録してね！

メリット01 市場未公開情報ゲット！
開発中の商品情報や開発秘話などをいち早く公開！市場未公開の商品情報をCIO社員が詳しく解説します！

メリット02 欲しい商品が見つかる！
新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なだろう…。CIOの製品の特長を分かりやすく解説！あなたに合うベストな製品が見つかる！

QRコードでYouTubeのチャンネル登録

QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

13